

Produktinformation



Information

Tillverkare	Schneider Electric
Artnr	AP7750A

**APC Automatic Transfer Switch -
Förbikopplare (kan monteras i rack)
- AC 100/120 V - 1440 VA - Ethernet -
utgångskontakter: 10 - svart - för P/N:
AR109SH4, SCL400RMJ1U, SCL500RMI1UC,
SCL500RMI1UNC, SMTL1000RMI2UC,
SMTL750RMI2UC**

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Förbikopplare - kan monteras i rack
Färg	Svart

Nätdel

Inspänning	AC 100/120 V
Inspänningens område	AC 100 - 125 V
Marginal för inspänning	+ 10% / - 10%
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Inmatningsanslutningar	2 x ström, NEMA 5-15
Kontaktdetaljer för uteffekt	10 x ström, NEMA 5-15
Max elektrisk ström	12 A
Effektkapacitet	1440 VA

Nätverk

Gränssnitt för fjärradministration	Ethernet
Protokoll för administration på distans	SNMP, Telnet, HTTP

Diverse



Medföljande kablar	2 x strömkabel 2.44 m
Rackmonteringssats	Inkluderat
Egenskaper	Överbelastningsskydd, fast programvara kan uppdateras
Standarder som följs	ICES-003, VCCI klass A ITE, RoHS, FCC Part 15 A, REACH, TUV C
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 2 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-5 °C
Max temperatur vid drift	45 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 95%
Mått och vikt	
Bredd	43.2 cm
Djup	23.6 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	4.7 kg
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	60 cm
Emballagets djup	35.6 cm
Emballagets höjd	11.4 cm
Emballagets vikt	6.48 kg
Kompatibilitetsinformation	
Designat för	P/N: ACDC2513, AP7950B, AP8831, AR106, AR106SH4, AR106SH6, AR109SH4, AR109SH6, AR112, AR112SH4, AR112SH6, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3103, AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106, AR3106SP, AR3107G, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X674, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR8213, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBES0302, NBPD0160A, NBPD0180, NBWL0355A, NBWL0356A, SCL400RMJ1U, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SMC1000-BR, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RM1U, SMT2200RM2UC,



SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2UC, SMTL1000RM2UC,
SMTL1000RMI2UC, SMTL750RM2UC, SMTL750RMI2UC,
SMX1000US, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV,
SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV,
SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U,
SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC,
SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-
BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS,
SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750-NMC, SMX750US,
SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI,
SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA,
SRT1500RMXLA-NC, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC,
SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW,
SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI,
SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SURT3000XLI-ET,
SURT5000XLIX438, SYAF16KRMICH