

Produktinformation



Information

| | |
|--------------------|--------------------|
| <i>Tillverkare</i> | Schneider Electric |
| <i>Artnr</i> | AP5719 |

APC LCD Console - KVM-konsol - 19"

Specifikation

Allmänt

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Typ av bildskärm | KVM-konsol / TFT aktiv matris |
| Diagonal storlek | 19" |
| Ursprunglig upplösning | 1280 x 1024 |
| Pixelhöjd | 0.26 mm |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 48.2 cm x 66.5 cm x 4.4 cm |
| Höjd (U-format) | 1U |
| Vikt | 17.4 kg |

Inmatning

| | |
|------------|------------------------|
| Typ | Tangentbord, pekplatta |
|------------|------------------------|

Anslutning

| | |
|-------------------|---|
| Gränssnitt | KVM (SPHD-18) USB USB (Typ B) Hantering (RJ-11) |
|-------------------|---|

Diverse

| | |
|-----------------------------|---|
| Medföljande kablar | 1 x kabel för tangentbord/mus/video 1 x video/USB-kabel 1 x USB-kabel 1 x datakabel |
| Rackmonteringssats | Inkluderat |
| Standarder som följs | UL, VCCI, C-Tick, GOST, EN 60950, EN55022, NOM, VDE, IEC 60950, EN55024, CCC, RoHS, KCC, FCC Part 15 A, REACH |

Strömtillförsel

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Strömförsörjning | Intern |
| Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |

**Energiförbrukning vid drift** 32 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 2 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C**Max temperatur vid drift** 40 °C**Luftfuktighet vid drift** 0 - 80% (icke-kondenserande)

Kompatibilitetsinformation

Designat för

P/N: ACDC2513, AP7950B, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3103, AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3150X610, AR3150X617, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3157X617, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X610, AR3300X617, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3350X610, AR3350X617, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, AR4018A, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X432, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBES0302, NBP0160A, NBP0180, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000-BR, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500I2U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200RM2UC, SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2UC, SMX1000US, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750-NMC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438, SYAF16KRMICH