

## Produktinformation



### Information

<i>Tillverkare</i>	Schneider Electric
<i>Artnr</i>	AP8659

**APC Metered-by-Outlet with Switching Rack PDU ZeroU 2G - Kraftdistributionsenhet (kan monteras i rack) - AC 200/208/230 V - 3.3 kW - Ethernet 10/100 - ingång: IEC 60320 C20 - utgångskontakter: 24 - 0U - svart - för P/N: SMT3000I-AR, SMT3000R2I-AR, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT5KRMXLW-TW**

## Specifikation

### Allmänt

<b>Typ av enhet</b>	Kraftdistributionsenhet - kan monteras i rack
<b>Höjd (U-format)</b>	0U
<b>Färg</b>	Svart

### Nätdel

<b>Inspänning</b>	AC 200/208/230 V
<b>Inspänningens område</b>	AC 100 - 240 V
<b>Erforderlig frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Inmatningsanslutningar</b>	Ström IEC 60320 C20
<b>Kontaktdetaljer för uteffekt</b>	21 x ström IEC 60320 C13 3 x ström IEC 60320 C19
<b>Utspänning</b>	AC 208 V
<b>Max elektrisk ström</b>	16 A
<b>Effektkapacitet</b>	3.3 kW

### Nätverk

<b>Gränssnitt för fjärradministration</b>	Ethernet 10/100
---	-----------------

**Protokoll för administration på distans** SNMP, Telnet, HTTPS, SSH**Expansion/Anslutning****Gränssnitt** 1 x LAN - RJ-45 1 x hantering - RJ-12**Diverse****Medföljande kablar** Seriell kabel - extern**Rackmonteringssats** Inkluderat**Egenskaper** E-postmeddelande, Hörbart larm, LED-fönster, spänningsövervakning, LED-indikatorer, strömbrytning för extern utrustning (automatisk), vertikal orientering, fast programvara kan uppdateras**Standarder som följs** UL, EN 61000-3-2, ICES-003, VDE, VCCI klass A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, RoHS, FCC Part 15 A, PSE Mark, REACH**Tillverkarens garanti****Service och support** Begränsad garanti - 2 år**Miljöparametrar****Min temperatur vid drift** -5 °C**Max temperatur vid drift** 45 °C**Luftfuktighet vid drift** 5 - 95 % (icke-kondenserande)**Mått och vikt****Bredd** 5.6 cm**Djup** 5.1 cm**Höjd** 182.9 cm**Vikt** 6.09 kg**Mått och vikt (brutto)****Emballagets bredd** 16.2 cm**Emballagets djup** 11.7 cm**Emballagets höjd** 203.8 cm**Emballagets vikt** 8.36 kg**Kompatibilitetsinformation****Designat för** P/N: AP6201CH, AP7950B, AR2200, AR2280, AR2401, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3107G, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X674, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBES0302, NBPD0160A, NBPD0180, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000-BR, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I, SMC2000I-2U, SMC3000I, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U,



SMT2200I-AR, SMT2200IC, SMT2200R2I-AR, SMT2200RM2UC,  
SMT2200RMI2UC, SMT2200RMI2UNC, SMT3000I2U-BR,  
SMT3000I-AR, SMT3000IC, SMT3000R2I-6W, SMT3000R2I-  
AR, SMT3000RM2UC, SMT3000RMI2UC, SMT3000RMI2UNC,  
SMX1000US, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV,  
SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV,  
SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U,  
SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC,  
SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-  
BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS,  
SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750-NMC, SMX750US,  
SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI,  
SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10KRMXLT-IEC,  
SRT10KXLI, SRT10KXLT-IEC, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA,  
SRT1500RMXLA-NC, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLI-  
NC, SRT2200XLI, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLI-NC,  
SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLI, SRT3000XLW-IEC,  
SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLI-6W, SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLT,  
SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW,  
SRT5KRMXLW-TW, SRT5KXLI, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLI-6W,  
SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT6KXLI,  
SRT6KXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC,  
SRT8KXLI, SRT8KXLT-IEC, SUA2200ICH-45, SUA3000ICH-45,  
SUA3000I-IN, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438,  
SURTD5000XLI-ET, SYAF16KRMICH