

Produktinformation



Information

Tillverkare	Schneider Electric
Artnr	AR4703

**APC NetShelter CX Fan Booster
Kit - Fläktbricka för stativ - AC
100/120/200/208/220/230/240 V - svart -
för P/N: AR4024SPX429, AR4024SPX431,
AR4024SPX432, NBWL0355A, SRT1000RMXLI,
SRT1000RMXLI-NC**

Specifikation

Allmänt

Produkttyp	Fläktbricka för stativ
Spänning som krävs	AC 100/120/200/208/220/230/240 V
Förpackningens innehåll	Nätaggregat
Bredd	45.5 cm
Djup	16 cm
Höjd	15 cm
Vikt	2 kg
Färg	Svart

Diverse

Standarder som följs	REACH
TAA-kompatibel	Ja

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 2 år
---------------------	------------------------------------------------------

Kompatibilitetsinformation

Designat för	P/N: AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429,
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------



AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431,
AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429,
AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429,
AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431,
AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429,
AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431,
AR4038X432, NBWL0355A, SMC15002U-BR, SMT3000I2U-
BR, SMX2200R2HVNC, SMX3000HV-BR, SMX3000LV2U-
BR, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI,
SRT1000RMXLI-NC